ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

Robe Universal Interface™

Robe Universal Interface – это мультифункциональный прибор с двумя портами DMX и одним портом USB.

Устройство подключается к компьютеру по USB. Robe Universal Interface позволяет обновлять программное обеспечение приборов, а в комбинации с программой ROBE RDM-network дает возможность использовать новый протокол RDM (Remote Device Management – удаленное управление приборами). Этот протокол позволяет прописывать DMX-адреса и менять настройки приборов в удаленном режиме. Universal Interface также может использоваться совместно с программой Media Fusion как DMX-вход с любой DMX-консоли.

ROBE lighting s .r. o., Hazovice 2090
75661 Roznov pod Radhostem
Czech Republic

Tel: +420-571-751500
Fax: +420-571-751515
Email: info@robe.cz

техническая спецификация

Поддерживаемое программное обеспечение

- Windows 7, ME, 2000, XP, Vista, Server 2003, Linux, MacOS X v10.5 и выше

Функции

- Конвертер USB/DMX
- Обновление приборов
- Позволяет использовать протокол RDM в системах управления DMX512

Системы управления

- Программное обеспечение RDM позволяет:
  - Отслеживать статус приборов
  - Осуществлять настройку приборов
  - Производить автопатч

Коммутация

- Коннекторы ввода/вывода данных: защелкивающиеся 5-pin XLR
- USB 2.0 (B)

Электропитание

- Нет необходимости в блоке питания
- Гальваническая развязка 1kV между входами/выходами DMX и USB

Сертификация

- CE

Габариты/вес/защита

- Надежный алюминиевый корпус
- Высота: 54 mm
- Ширина: 86 mm
- Глубина: 108 mm
- Вес: 0,3 kg